

DRIVE RECORDER

WATEX
XDR-200



microSD カード保護

カバー付き microSD スロット。
専用ネジでロックできます。
万が一の時も、不用意な取り外しを防止します。

microSD カード 8GB ~ 32GB

microSD カード 8GB 標準搭載。
32GB まで対応します。

1080P (1980×1080)、フレームレート 30fps 高精細 FHD で滑らかな映像

常時録画 / 衝撃録画 / 手動録画

音声録音 ON/OFF

常時録画+イベント録画(衝撃を感知)で衝撃の瞬間を逃しません。



常時録画中に衝撃を感知したときは3ファイル別の名前で保存されます。

コンパクトサイズ!
VIDEO 出力あり
(市販の AV ケーブルが必要です)

手動スイッチで
録画もOK!!

衝撃の瞬間と前後
3ファイルが別名
で保存されます。
(前)

**衝撃 or
手動録画**
(衝撃時)

常時録画
ファイルとは、
別名になります。
(後)



録画ファイルは
パソコンで確認!

製品仕様

外形寸法	約73 (W) × 41 (H) × 41 (D) mm	重量	約69g
カメラ	約130万画素、カラーCMOS	カメラ画角	対角120° 水平92° 垂直56°
映像出力	1V±0.2Vp-p(φ75Ω) ※本体にAV出力ポート	映像保存形式	MPEG-4 (H.264)
記録方式	常時録画、イベント録画(Gセンサー、手動)		
イベント録画	衝撃を検知したファイルとその前後のファイル(1衝撃で3ファイルを記録)		
録画ファイル構成	1ファイル約1分	電源バックアップ	電源断後約1秒間保証
録画解像度	1080P (1980×1080) / 720P (1280×720) / VGA(640×480) / QVGA(320×240)		
録画フレーム	23fps、30fps	音声録音	ON/OFF可能
スピーカー出力	ON/OFF可能	記録データ	録画、録音、日時
Gセンサー	有り(低、中、高)3段階調整	GPSセンサー	なし
電源電圧	12V / 24V	消費電力	約250mA(Max.)
動作温度	-20°C ~ +65°C	保存温度	-30°C ~ +85°C
SDカード保護	あり(ネジ止め式ロック機能、ネジ脱落防止機能付き)		
付属microSD	8GB class10	対応microSD	8GB ~ 32GB (Class10)
PC環境	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10		
付属品	電源ケーブル(配線タイプ 5m ヒューズ2A)、microSDカード(8GB)、SDカードアダプター、microSDカードリーダー、ケーブルクリップ(5個、貼付け用テープ付き)、microSDスロット用Y字ネジ専用ドライバー、六角レンチ(カメラ角度変更用)、取扱説明書、保証書		
オプション	電源ケーブル(シガージャックタイプ 5m ヒューズ2A)		

電源バックアップ

万が一の事故の瞬間電源供給が途絶えても、
内蔵バッテリーで書き込み中のファイルを保存!
※電源断後約1秒間保証

最長約80時間録画!

microSDカードの容量や画質によって
録画時間が変わります。
最長で約80時間の録画に対応します。

録画	フレームレート	microSDカード	解像度			
			1080P	720P	VGA	QVGA
常時録画 + 衝撃録画	30fps	8GB	約1時間30分	約2時間40分	約6時間40分	約13時間
		16GB	約3時間10分	約5時間20分	約13時間20分	約26時間
		32GB	約6時間20分	約11時間	約27時間	約52時間
	23fps	8GB	約2時間30分	約4時間10分	約10時間30分	約20時間
		16GB	約5時間	約8時間20分	約21時間	約40時間
		32GB	約10時間	約17時間	約42時間	約80時間

ワテックスは「より安全な車社会実現のために役立つ製品作り」を目指しています。

【製品ご使用に関するご注意】

- 本製品は、万が一の事故発生時に映像を記録することを目的とした装置ですが、すべての事故映像を録画することを保証したものではありません。
- センサーの設定値や事故の状況によっては、録画されないことがあります。
- 万が一録画されなかった場合や、録画した映像データが破損した場合などについて、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品を設置する際には、「道路運送車両法に基づく保安基準」を厳守し、運転者の視界を妨げない位置に設置してください。
- 記録された映像は事故原因検証に対して補助的なデータになりますので、必ずしも証拠効力があるとは限りません。
- パソコン使用環境は全てのタイプで動作を保証するものではありません。
- 本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。
- ラジオやテレビアンテナの近くで使用すると、ラジオ雑音やテレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ◆ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
 - ◆走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は、必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。
 - 製品の外觀、仕様および定格などは改良のため、予告なく変更することがあります。色調は印刷のため実際と若干異なる場合があります。
- ※このカタログは2017年4月現在のものです。

株式会社ワテックス <http://www.watex-net.com>

(本社工場) 〒373-0004

群馬県太田市強戸町162番地13
TEL 0276-55-3758 FAX 0276-55-3761

(東京営業所) 〒116-0013

東京都荒川区西日暮里5丁目2番19号リレント第2西日暮里5階
TEL 03-6458-3988 FAX 03-3891-2631

(大阪営業所) 〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原4丁目4番63号 新大阪千代田ビル別館6階J号室
TEL 06-4867-3498 FAX 06-4807-7730